



- 1 Ухо**
– фиксация с одной стороны
- 2 Гладкая внутренняя поверхность ленты и внутреннего вкладыша для обеспечения защиты и округлости**
- 3 Круглые края для предотвращения повреждения**
- 4 Внутренний вкладыш**
– эффективное и надежное уплотнение

Цельный зажим для соединения шлангов, применяемых при низком и среднем давлении.

Зажим NORMACLAMP® с одним ухом не имеет винта. Быстрая, простая и безопасная сборка обеспечивается зажимом одного уха. Внутренняя вставка обеспечивает равномерное распределение зажимной силы.

Преимущества

- Экономичная и простая альтернатива червячному хомуту
- Быстрый и легкий монтаж
- Идеален для узких пространств
- Пригоден для окончательной фиксации соединительных труб
- Монтаж с помощью обычных клещей
- Внутренний вкладыш для обеспечения защиты и для лучшего распределения зажимной силы

Применение

- Для шлангов транспортировки сжатого воздуха и жидкостей
- Производство оригинального оборудования
- Техническое обслуживание и ремонт

Материалы

| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|----|----|----|----|----|
| x | | | x | |

Технические характеристики и Информация для заказа

| NORMACLAMP® БЕЗОПАСНЫЙ ЗАЖИМ | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| Шир. | Наименование | Размерность | | W1 Артикул | W4 Артикул |
| | | в мм | в дюймах | | |
| 6 | EARCLIP SAFE 7,5-8,5/6 | 7,5-8,5 | 5/16-5/16 | 0110 7014 008 | 0110 7015 008 |
| | EARCLIP SAFE 8-9,5/6 | 8-9,5 | 5/16-3/8 | 0110 7014 009 | 0110 7015 009 |
| 6,5 | EARCLIP SAFE 9-10,5/6,5 | 9-10,5 | 3/8-7/16 | 0110 7014 010 | 0110 7015 010 |
| | EARCLIP SAFE 10-11,5/6,5 | 10-11,5 | 3/8-7/16 | 0110 7014 011 | 0110 7015 011 |
| | EARCLIP SAFE 10,5-12,5/6,5 | 10,5-12,5 | 7/16-1/2 | 0110 7014 012 | 0110 7015 012 |
| 7 | EARCLIP SAFE 11,5-13,3/7 | 11,5-13,3 | 7/16-1/2 | 0110 7014 013 | 0110 7015 013 |
| | EARCLIP SAFE 12,5-14,5/7 | 12,5-14,5 | 1/2-9/16 | | 0110 7015 014 |
| | EARCLIP SAFE 13-15,3/7 | 13-15,3 | 1/2-5/8 | 0110 7014 015 | 0110 7015 015 |
| | EARCLIP SAFE 14-16/7 | 14-16 | 9/16-1/4 | | 0110 7015 016 |
| | EARCLIP SAFE 15-17,3/7 | 15-17,3 | 9/16-11/16 | 0110 7014 017 | 0110 7015 017 |
| 7,5 | EARCLIP SAFE 16-18,3/7,5 | 16-18,3 | 1/4-3/4 | | 0110 7015 018 |
| | EARCLIP SAFE 17-19,3/7,5 | 17-19,3 | 11-16-3/4 | | 0110 7015 019 |



См. стр.197.